

# Akku-Heckenschere

## DUH751Z

18V • 75 cm • 23,5 mm

### Leistungsstarke Akku-Heckenschere mit neuer Messerform

Akku-Heckenschere für Einsätze, die sowohl flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern. Mit neuer Messerform, die Zweige besser einleitet. Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung. Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende.



### Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkutyp	Li-ion
(Leerlauf-)Hubzahl	2000 / 3600 / 4400 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittstärke	23,5 mm
Laufzeit 18V / 6,0 Ah	45 / 70 / 160 min
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	92 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Schneiden einer Hecke	≤ 2,5 / ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schneiden einer Hecke	1,5 m/s <sup>2</sup>
Produktgewicht	3,8 kg
Gewicht inkl. Akku	4,2 - 4,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1261 x 225 x 192 mm
Messerabstand	35 mm

### Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Sicherheitsschalter
- Variable Drehzeleinstellung
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Optimale Klingenform für sauberes Schneiden

**EAN 0088381858403**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**191R52-1**  
Schnittgutsammler



**197439-7**  
Fett-Tube



**199450-5**  
Getriebe-Fett



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

