

# Akku-Winkelbohrmaschine

## DDA350Z

18V • 0-1.800 min<sup>-1</sup>

### Winkelbohrmaschine für beengte Räume

Handliche Akku-Winkelbohrmaschine mit 18 V, welche mit einer Motorbremse und einer leuchtstarken LED ausgestattet ist. Der 4-polige Motor in kompakter Bauform bedingt eine Anwendung ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme.



**LXT**

### Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 1800 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment (2. Gang / 1. Gang)	- / 13,5 Nm
Bohrleistung in Holz	25 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	50 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Schalldruckpegel (L <sub>PA</sub> )	73 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Bohren in Metall	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bohren in Metall	1,5 m/s <sup>2</sup>
Produktgewicht	1,0 kg
Gewicht inkl. Akku	1,5 - 1,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	314 x 79 x 115 mm
Eckmaß	66 mm

### Spezifikationen

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Mit LED-Licht
- Ergonomisch geformter und gummiertes Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

**EAN 0088381667845**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

153489-2

Seitengriff 36



251314-2

Schraube M4x12

450688-0

Bohrfutterschlüsselhalter



763415-9

Bohrfutterschlüssel S10



## Optionales Zubehör

153489-2

Seitengriff 36



251314-2

Schraube M4x12



450688-0

Bohrfutterschlüsselhalter



763174-5

Zahnkranzbohrfutter 10mm



763415-9

Bohrfutterschlüssel S10



821550-0

MAKPAC Gr. 2



838040-6

Tiefziehteil für MAKPAC



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

